

begriff

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОКОВ ПИТАНИЯ BEGRIFF

Благодарим вас за выбор продукции Begriff. Перед началом эксплуатации рекомендуем внимательно ознакомиться с данным руководством.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Блок питания Begriff предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока светодиодных модулей, пикселей, светодиодных лент и других электронных компонентов в соответствии с их электротехническими параметрами питания.

2. МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ

Блок питания имеет два выходных канала, стабилизированных по напряжению 24В, высокий КПД, компактные размеры и корпус из алюминия. Стандартные функции: защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от перегрева.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок питания Begriff – 1 шт., упаковка – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКОВ ПИТАНИЯ BEGRIFF

Наименование	Напряжение питания, В	Входной ток, А	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Число выходных каналов	КПД, %	Коэффициент мощности	Степень защиты	Рабочая температура, С°	Габаритные размеры, мм	Масса, г
bg-24V150W20	110-250	1,73-1,1	DC24	6,25	2	83	>0,6	IP20	-30...+50	199x98x42	530
bg-24V150W67	170-250	2-1,5	DC24	6,25	2	85	>0,56	IP65	-45...+50	208x58x32	660

5. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Перед установкой блока питания Begriff убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса и других частей. При наличии повреждений, эксплуатация блоков питания Begriff запрещена.

5.2. Перед установкой блока питания Begriff убедитесь в соответствии напряжения питающей сети 220В±10% в соответствии с ГОСТ 13109-97.

5.3. При выборе мощности блока питания необходимо учитывать коэффициент запаса не менее 15% от нагружаемой мощности.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Электромонтажные работы должны осуществляться квалифицированным персоналом, с группой допуска не менее III в соответствии с ПТЭЭП (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей) и ПТБЭП (Правила Технической Безопасности Электроустановок Потребителей).

6.2. Работы по монтажу и обслуживанию блока питания Begriff должны производиться при отключенном питании электросети и в соответствии с требованиями ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) и ПТЭЭП.

7. ТРАСПОРТИРОВКА. ХРАНЕНИЕ. УТИЛИЗАЦИЯ

7.1. Блоки питания Begriff транспортируется в штатной транспортной упаковке любым видом транспорта, при условии его защиты от механических повреждений и непосредственных климатических воздействий.

7.2. Температура хранения от -50 до +50 °С при относительной влажности не более 95 %.

7.3. Блоки питания Begriff не требуют специальной утилизации, т. к. в их составе отсутствуют вредные вещества, такие как ртуть и свинец.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок составляет 36 месяцев с даты покупки блока питания Begriff при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений или следов вскрытия.

8.2. Замена вышедшего из строя блока питания Begriff осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного заполненного руководства по эксплуатации.

Сохраняйте данное руководство по эксплуатации в течение всего гарантийного срока.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Этот гарантийный талон подтверждает отсутствие дефектов в купленном вами изделии. Условия гарантии действуют в рамках закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством РФ.

1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- 1.1. Гарантийное обслуживание производится только в авторизованных сервисных центрах, путем ремонта или замены изделия с аналогичными потребительскими качествами; транспортировка до сервисного центра за счет Покупателя.
- 1.2. На гарантийный ремонт принимается изделие, не имеющее механических повреждений, при предъявлении гарантийного талона изготовителя с отметкой даты продажи, либо иных документов подтверждающих, что гарантийный срок не истек (первичные учетные документы, товаросопроводительные документы, подтверждающие передачу изделия).
- 1.3. После окончания гарантийного срока гарантийное обслуживание не предоставляется. В случае, если заявка на гарантийное обслуживание была подана до истечения гарантийного срока, гарантийное обслуживание изделия выполняется.
- 1.4. Изделие принимается на гарантийный ремонт в упаковке, которая обеспечивает сохранность при транспортировке всех комплектующих.
- 1.5. Утраченный гарантийный талон не восстанавливается.
- 1.6. В случае утери гарантийного талона, гарантийный период составляет 12 месяцев с даты выпуска изделия, согласно закону «О защите прав потребителей».
- 1.7. При несоблюдении правил хранения и транспортировки организациями-посредниками, предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

2. ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ

- 2.1. Изделие имеет следы вскрытия или ремонта лицами или организациями, не уполномоченными для проведения таких работ.
- 2.2. Недостатки изделия возникли вследствие нарушения потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа или использования изделия, с нарушением установленных в руководстве условий, или из-за небрежного обращения с изделием.
- 2.3. Неправильная транспортировка при возврате на завод-изготовитель или авторизованному поставщику сервисных услуг.
- 2.4. Недостатки изделия, в том числе повреждения, вызванные не зависящими от производителя причинами, такими как перепады напряжения питающей сети свыше допустимого рабочего значения, природные явления или стихийные бедствия, пожар и т.п.
- 2.5. Неправильное подключение изделия с другими системами.
- 2.6. Дефекты системы или ее элементов, в которой использовалось данное изделие.
- 2.7. Использование рабочих параметров, отличных от обозначенных в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к изделию.
- 2.8. Внесение конструктивных изменений в изделие без согласования с заводом-изготовителем, а также установка комплектующих, не предусмотренных технической документацией и техническим паспортом.

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 3.1. Установка изделия при подключенном напряжении.
- 3.2. Самостоятельный ремонт изделия.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок питания Begriff признан годным к эксплуатации.

Срок гарантии: 36 месяцев	
Наименование продавца:	
Дата продажи:	Подпись продавца М.П.
Товар получен в исправном состоянии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.	Подпись покупателя М.П.