

Рекламные световые панели BEGRIF®
Паспорт изделия BG-C-DS-HS
Световая панель серии CRYSTAL двусторонняя подвесная

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1. Рекламная световая панель CRYSTAL предназначена для функционально-декоративного освещения в интерьере. Работает в сети переменного тока 220V, 50 - 60 Гц.
 1.2. Рекламная световая панель соответствует ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 50948-2001 Пп. 5.1 – 5.4, 5.6 – 5.9, 6.1 – 6.3, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 Разд. 6,7, ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

2. МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- 2.1. Световая панель изготовлена из акрилового стекла. Имеет две рабочие поверхности.
 2.2. Тип подсветки – торцевая подсветка акриловой светопроводящей структурированной матрицы, обеспечивающей равномерность свечения по всей поверхности панели.
 2.3. Источник света – светодиодные линейки.
 2.4. Лицевые крышки крепятся декоративными болтами.
 2.5. Световая панель крепится в помещении к стене или к полочку с помощью системы токопроводящих креплений и тросов.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	Габаритный размер, мм	Размер постера, мм	Размер видимой части постера, мм	Вес, кг	Выходная мощность	Освещенность на поверхности
A3	387 x 510 x 10	297 x 420	285 x 408	3,5	8,0 W	4000 LUX
A2	510 x 684 x 12	420 x 594	408 x 582	6,8	12,0 W	3000 LUX
A1	684 x 931 x 14	594 x 841	582 x 829	11,0	18,5 W	2500 LUX
A0	951 x 1298 x 14	841 x 1189	821 x 1168	16,0	28,0 W	2500 LUX
AA	1000 x 1500 x 14	890 x 1390	870 x 1370	28,0	44,0 W	2000 LUX

Входное напряжение	100-240 В
Выходное напряжение	12 В
Рабочая частота	50-60 Гц
Срок службы диодов	< 50 000 часов
Цветовая температура диодов	6000 - 10000 К
Коэффициент мощности блока питания	< 65%

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- Световая панель в сборе – 1 шт.
 Блок питания – 1 шт.
 Декоративные болты – 4 шт.
 Токопроводящий трос – 2 шт.
 Крепления – 2 шт.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Установку, ремонт, чистку световой панели и замену постера производить только при отключенной электросети.
 5.2. Световые панели утилизируются обычным способом.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1. Эксплуатация световой панели должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
 6.2. Установка световой панели осуществляется путем крепления к стене с помощью дистанционных держателей.
 6.3. Из-за особенности технологии любые царапины и отпечатки пальцев будут хорошо видны на включенной панели. Работайте в перчатках из мягкой ткани.
 6.4. При загрязнении световой панели следует ее протирать мягкой, сухой тканью, не царапающей поверхность. Запрещается производить чистку световой панели абразивными и химическими средствами.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1. Изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить световую панель, вышедшую из строя не по вине покупателя в условиях соответствующей эксплуатации и монтажа, в течение гарантийного срока.
 7.2. Гарантийный срок – 24 месяца со дня ввода световой панели в эксплуатацию (но не более 36 месяцев со дня выпуска).
 7.3. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
 7.4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
 - нарушения режимов монтажа, эксплуатации, хранения и обслуживания изделия;
 - ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
 - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
 - наличия повреждений, вызванных форс-мажорными обстоятельствами;
 - наличия повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
 - наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
 7.5. В случае выхода световой панели из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу: 620016 Екатеринбург, ул. Амундсена, д.107, ООО «Бегрифф», тел.: (343) 345-47-47.

8. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 8.1. Претензии по качеству могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
 8.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
 8.3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока покупателю не возмещаются.
 8.4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
 8.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт полностью укомплектованными.